



ERWEITERTE REGELN / APP

ab Version 4.0.0

D BEDIENUNGSANLEITUNG



Die Regeln der Schwaiger Home Automation haben eine Vielzahl von Voreinstellungen, die in den verschiedenen Regeln eingestellt werden können.

Dazu gehören Funktionen wie Alarm, Zuhause, Kühlen, Heizung, usw. auswählen. Sie können aktiv in verschiedenen Regeln eingebunden werden. Es können somit auch mehrere Voreinstellungen in einer Regel eingebunden werden. Somit können Sie sehr komfortabel viele unterschiedliche Sensoren in unterschiedlichen Aktionen innerhalb einer oder mehreren Regeln darstellen.



Die Funktionen "Aktionsstatus" und "Verzögerung" für die Erstellung von Regeln:

Die Funktion *Aktionsstatus* kann den Ablauf von Aktoren oder den Status einer Regel abbilden. Über die **Verzögerung** können Sie bestehende Schaltzustände innerhalb einer Regel zeitlich verändern. Hier können Aktoren zeitlich versetzt an oder ausschalten.



Zur Erstellung einer neuen Regel bitte die Funktion Regeln aufrufen.

Hier stehen Ihnen einige Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung wie z.B. Zuhause, Kühlen, Nacht usw. Erstellen Sie ein neues Szenario, in dem Sie auf "Szenario hinzufügen" klicken.

1. Beispielregel - Urlaub

Wählen Sie einen Geräte-Trigger aus.



In diesem Beispiel ist als auslösender Sensor ein Tür- und Fensterkontakt als Bewegungsmelder ausgewählt (ZHS10).

Einstellung siehe Bild, Funktion *Bewegung* wird eingestellt mit einer **Auslöseverzögerung** von 30 Sek. Dann mit OK bestätigen.

< Zurück	WENN (Auslöser)	
	* \$% Contas Emp ⁽⁴ 75 200	
Mehrfachsensor Z	Geräte-Trigger Typ Standort	
Bewegung ist	Sabotageschalter Mehrfachsensor ZHS10	
Ja Mehrais 30 Sekund	Hauchsensor Fenster/Tür Sensor	
	Bewegungssensor Steckdose	
	Helligkeitssensor	
	Kontaktstatus v Gleich v Offen	
	Abbrechen OK	
Wenn Sie alle gewi Konfiguration der S	ünschten Auslöser definiert haben, können Sie mit der Stati (WÅHREND-Bedingung) fortfahren. Stati sind optional.	

Nun können Sie einen weiteren Sensor über die **"oder**"-Funktion hinzufügen. In diesem Beispiel ist der Sensor ZHS10 als Tür- und Fenster-Kontakt ausgewählt. Auch hier wird eine Zeitverzögerung von 30 Sek. eingestellt. Danach bestätigen Sie mit OK.



Bitte bestätigen Sie mit WEITER, um im nächsten Menü die Statusauswahl zu selektieren.

Setzen Sie bitte den Status auf aktiv. Bitte mit WEITER bestätigen.

く Zurück	WÄHREND (Stati)	3
Alarm	Alarm aus	Teilalarm
🗆 🗱 Kühlen	🗆 📲 Heizung	🗆 🧱 - Klima aus
□ 1 Ter Zuhause	Ausser Haus	□ _ <u>_</u> Sonnenaufgang
onnenuntergan	□ ->└/- Tag	D C Nacht
다. 대한 Stummschaltung	C zz Schlafen	U Wochenende
🛛 🕸 Urlaub	D 111 Panik	

4

Nun ist der Status "Urlaub" aktiv.

Bitte bestätigen Sie mit WEITER, um im nächsten Menü die Aktionen auszuwählen.





Tippen Sie auf das Symbol, hier können Sie für den Aktionsstatus einen Namen vergeben oder löschen. In diesem Beispiel ist der Name "Sirene an" ausgewählt. Nun fügen Sie bitte die Sirene über die Funktion "Geräte" hinzu.

< Zurück	DAN	N (Aktionen)	۰
Sirene an	+ ♣ + 🔃 + ᢏ Geräte EasyPro Push	F-Mail Status stylerzőgerur	ł
	Hinzu	fügen Gerät	
	Тур	Standort	
	Diminiburos Lione		
	Licht	Aussen Sirene ZHS14	
	Farbiges Licht		
	Thermostat		
	Steckdose		
	Rolladen		
	Audio		
	Lichtfarbtemperatur		
	Alarm		
	Abbrechen	OK	
Wenn Sie alle Aktion Regelzusammenfass	en definiert haben, könn ung fortfahren.	en Sie zur	Weiter

Nach Einbindung der Sirene können Sie weitere Sensorik oder aber auch Benachrichtigungen wie Push- oder Email-Benachrichtigungen hinzufügen.

6

〈 Zurück	DANN (Aktionen)					⊚	(?)
Sirene an	+ % + : Geräte EasyPro	+ 🖵 Push	+ 🖂 + E-Mail St	tatus zögerung hin			:
Aussen Sirene Z	HS14 :						
Alarm							
Wenn Sie alle Aktio	nen definiert haben	, können S	Sie zur		v	/eiter	

In diesem Fall ist die Push-Benachrichtigung ausgewählt. Sie können einen freien Text hier im Push-Benachrichtigungs-Fenster vergeben.

≮ Zurück	DANN (Aktionen)	۲	0
Sirene an + of Geräte	+ + - + + * <td></td> <td>:</td>		:
Aussen Sirene ZHS14	Push Benachrichtigung : Achtung!! Bewegung im Haus		
Wenn Sie alle Aktionen def Regelzusammenfassung fo	iniert haben, können Sie zur rrtfahren.	Weiter	

Um die Regel abzuschließen drücken Sie bitte auf "WEITER" und "ERLEDIGT" und vergeben Sie einen Namen, (z.B. "Im Urlaub").

< Zurück		
WENN Mehrfachsensor ZHS10 Bewegung ist Aktiv Mehr als 30 Sekunden OR Mehrfachsensor ZHS10 Kontaktatatus ist Geschlössen Mehr als 30 Sekunden Urlaub ist Aktivierter DANN Aussen Sirene ZHS14: Alarm Status ist Aktiv Push Benachrichtigung Achtungi! Bewegung im Haus	Regelname ändern Bitte ändern Sie den Namen der Regel. Im Urfaub Abbrechen OK	
Wenn Sie mit der Regel zufrieden s	sind, klicken Sie ERLEDIGT. Erledigt	

Nun ist Ihre Regel erstellt.

Zum Aktivieren dieser Regel bitte den Status "Urlaub" anklicken. Das ausgewählte Fenster ist nun Blau unterlegt.



Deaktivierung der Beispielregel 1:

=		Regeln			
+ Neue Regel hinzufügen	Stummschaltung	Schlafen	Wochenende	Uriaub	111 Panik
Im Urlaub	:				

Um die Urlaubsregel zu deaktivieren, haben Sie entweder die Möglichkeit, auf das blau markierte Feld "Urlaub" einmal zu klicken oder direkt die Urlaubsregel durch das Symbol mit dem Punkt "AUS" auszuschalten.

=		Regeln			
+ Neue Regel hinzufügen	Stummschaltung	Schlafen	Wochenende	Urlaub	111 Panik
Im Urlaub	1				

Eine dritte Möglichkeit die Urlaubsregel zu beenden, wäre die Einbindung der Fernbedienung (ZHF01). Hierzu gehen Sie wieder zu dem Punkt **Regeln** im Hauptmenü der App.



Hier wählen wir die Funktion "Geräte" aus und wählen die Fernbedienung aus (ZHF01). Nun wählen wir die Taste für die Funktion, die die Deaktivierung der Urlaubsregel ausführen soll. In diesem Beispiel ist dies die Taste 2, zusätzlich haben Sie die Auswahlmöglichkeit zwischen kurz oder lang drücken der Taste 2. Bitte wählen Sie in der Beispielregel "Taste lang drücken" aus.

< Zurück		WE	NN (Auslöser)				
	+ afo Gorate		+ 🚺 EasyPro				
		Ger	äte-Trigger				
	1	Тур	Standort				
	Otoondooo		4 foot	Coholtor			
	Batterie		4— Iaci	Schalter	_		
	Helligkeitssensor		Fernbed	lienung ZHF01			
	Rolladen						
	Fernbedienung						
	Audio		_				
	Alarm						
	Tasten 2	~	Gleich ~	Lang drücke	n v		
	Für mindestens			Zeiten	~		
	Abbrechen			OF	<		
Wenn Sie Ihre Reg Auslöser-Schritt ül	gel immer manuell a berspringen.	auslöse	n wollen, kön	nen Sie den		Weiter	



Nun gehen Sie zu Aktionen. Hierzu drücken Sie das Symbol und vergeben einen Namen, z.B. "Regel Urlaub aus". Wählen Sie den Status "Urlaub" über "Status" aus. Schalten Sie den aktuellen Status auf **aus**. Bitte bestätigen Sie mit OK.

Geräte Eas	Status	Zeitverzögen
	Nacht	
	Stummschaltung	
	Schlafen	
	Wochenende	
	Urlaub	
	Panik	
	Aktiver Status:	
	Abbrechen	ОК

Nun ergänzen Sie die Funktion "Puschbenachrichtung" zu Ihrer Regel.

〈 Zurück	DANN (Aktionen)					0	•	0
Szenen Urlaub	+ %	+ : + EasyPro P	tush E	* 🖂 🕴 🕇 🚺 Statu	* erung hinzuf			:
Push Benachrichti	igung :	Status		:				
Urlaub Szene aus								
			NICHT					
			Urlaub					

Bitte geben Sie den gewünschten Text ein. In diesem Beispiel lautet der Text "Regel Urlaub aus" Bitte bestätigen Sie mit "WEITER" und "ERLEDIGT" und vergeben zum Schluß einen Namen für Ihre Regel (z.B. "Urlaub beendet").



≡		Regel	n			
+ Neue Regel hinzufügen	Stummschaltung	Schlafen	Wochenende	Urlaub	Panik	
Im Urlaub	: 0	Urlaub beendet	:			

Dieses Beispiel können Sie auf dem Schwaiger YouTube Channel ansehen.

2. Beispielregel - Heizungssteuerung mit den Komponenten ZHT01

Nach Öffnung des Hauptmenüs gehen Sie auf "Regel" und fügen Sie eine neue Regel hinzu.



Wählen Sie einen Zeittrigger, um den gewünschten Zeitpunkt für den Start der Heizungsaktivität festzulegen.

< Zurück		WENN (Auslöser)		
	+ 37 ⁰	⁺ : Zeit-Trigger	+0	
	Zeiteinstellung:	07:00 ~		
	Planung:	Einmalig	~	
		Mo Di Mi Do Fr	Sa So	
			_	
	Abbrechen		OK	
Wenn Sie Ihre F Auslöser-Schritt	Regel immer manuell überspringen.	auslösen wollen, können S	ie den v	Veiter

Wählen Sie neben der Zeit auch die gewünschten Tage aus, wann die Steuerung der Thermostate aktiv sein soll. Bestätigen Sie mit OK.



Im nächsten Schritt können Sie einen Status festlegen.

15:00 Mo. 8. Juli C Zurück	WÄHREND (Stati)	🕈 72 % 🛋 ()
Alarm	Alarm aus	🗆 🏠 Teilalarm
🗆 🗱 Kühlen	☑ Heizung	🗆 💥 – Klima aus
I 10 Zuhause	Ausser Haus	Sonnenaufgang
🗆 - 👉 - Sonnenuntergar	Tag	D C Nacht
다. 대학 Stummschaltun	□ 🗾 Schlafen	U Wochenende
Urlaub	D 111 Panik	

Wählen Sie den Status aus, z.B. "Heizung" und drücken Sie auf "WEITER".

15:01 Mo. 8. Juli		DANN (Al	ktionen)		····· 🗢 72	2 % = 0 (?)
Aktionsstatus	+ % + Geräte Eas	+ C Pro Push	+ 🖸 + 🕅 E-Mail Statu	+ () g hinzufüger		:
		Ändern des Na	mens für den			
		Aktions Bitte Namen än Aktionss	tatus dern für den tatus			
		Heizung morgens				
		Abbrechen	ок			
Wenn Sie alle Akti Regelzusammenfa	onen definiert ha ssung fortfahre	aben, können S n.	Sie zur		Weiter	

Nun geben Sie dem Aktionsstatus einen Namen, z.B. "Heizung morgens"



Fügen Sie nun über die Geräteauswahl die Heizungsregler hinzu ...

< Zurück	DANN (Aktionen)						€	?
Heizung morgens	+ 💑 + Geräte Ea			+ 😰 Status itve				
		Hinzufüg	en Gerät					
		Тур	Standort					
	Licht		Heizungsn	egler ZHT01				
	Dimmbares	Licht						
	Farbiges Lic	ht			- 1			
	Thermostat				- 1			
	Steckdose				- 1			
	Rolladen				- 8			
	Audio				- 8			
	Alarm				- 1			
	Abbrechen				ок			
Wenn Sie alle Aktion Regelzusammenfass	en definiert h ung fortfahre	naben, können : en.	Sie zur			We		

... und setzen Sie die gewünschte Temperatur ein, z.B. 20 Grad.

〈 Zurück	DANN (Aktionen)	۲	0
Heizung morgens	+ ♣ + ⋮: + □ + ☑ + ☺ Geräte EasyPro Push E-Mail Status Zeitverzögen		:
Heizungsregler ZH	IT01 :		
— 20.0 °C Aktueller 21.0 °C			

CDANN (Aktionen)	Zeitverz	zögerung hi	nzufügen	Erledigt
	10 Std.	0 mir	n 0 sek	
		1	1	

Zur Absenkung setzen Sie nun die Verzögerung ein, nach der die Heizung mit einem neuen Wert versehen werden soll, z.B. nach 10 Stunden soll der Wert auf 18 Grad gesenkt werden.

Dazu setzen Sie einen neuen Status ein z.B. die gleichen Thermostate, die dann nach dem voreingestellten Wert entweder gesenkt oder erhöht werden sollen. Hierzu können beliebig viele Temperaturabläufe erstellt werden.

く Zurück	DANN (Aktionen)	\odot	?
- 20.0 °C +			
Verzögerung	10 Std.		:
Aktionsstatus + <u>s</u>	+ : · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		;
≮ Zurück	DANN (Aktionen)	\odot	?
- 20.0 °C +			
Verzögerung	10 Std.		:
Aktionsstatus + &	+ + + + * <td></td> <td>:</td>		:
Heizungsregler ZHT01	E Push Benachrichtigung E Heizungsabsenkung		
Wenn Sie alle Aktionen defin Begelzusammenfassung for	iert haben, können Sie zur	Weiter	

Zusätzlich können Sie hier z.B. eine Push-Benachrichtigung über die Funktion "Hinzufügen" einstellen. Um die Regel abzuschließen drücken Sie "WEITER" und "ERLEDIGT" und vergeben Sie einen Namen, z.B. "Heizung Mo-Fr".



Zum Aktivieren dieser Regel bitte den Status "Heizung" anklicken. Nun ist die Regel "Heizung Mo-Fr" aktiv, wenn der Status Heizung grün markiert ist. Dieses Beispiel können Sie auf dem Schwaiger YouTube Channel ansehen.

3. Beispielregel - Komfort

Am Wochenende werden um 11 Uhr morgens z.B. folgende Abläufe durchgeführt. Wählen Sie zuerst den gewünschten Zeitpunkt aus.



Den Status "Sonnenaufgang" setzen Sie auf aktiv.

≮ Zurück	WÄHREND (Stati)	0
Alarm	Alarm aus	Teilalarm
🗆 💥 Kühlen	□ . Heizung	C 🔆 Klima aus
D for Zuhause	Ausser Haus	Sonnenaufgang
Sonnenuntergar	□ -Òֲ,- Tag	D C Nacht
다. 🖓 Stummschaltun	C zz Schlafen	U Wochenende
Urlaub	D 1!1 Panik	

Nun müssen Sie die Aktoren aktivieren, die im Aktionstatus ablaufen sollen. Dazu können Sie den Aktionsstatus z.B. auf "Rollo auf" umbennen.

< Zurūck						€		
Aktionsstatus	+ %	+ 💽 EasyPro	+ 💭 Push	+ 🔄 E-Mail	+ 😰 Status	+® Zeitverzöger		
		Är	ndern des N	amens für d	en			
			Aktior Bitte Namen Aktion	nstatus ändern für den sstatus				
		Rol	lo auf					
		A	obrechen	OK				

Fügen Sie nun den passenden Aktor hinzu, in diesem Beispiel ist das der ZHR01 (Jalousiemodul).

<zurück< th=""><th>DANN (Aktionen)</th><th></th></zurück<>	DANN (Aktionen)	
Rollo auf	+ ♣ Gerâte EasyPro Puch E-Mail Status Zetverzöger	
	Hinzufügen Gerät	
	Typ Standort	
	Licht Jalousiemodul ZHR01 v2	
	Dimmbares Licht	
	Farbiges Licht	
	Thermostat	
	Steckdose	
	Rolladen	
	Audio	
	Alarm	
	Abbrechen OK	

17

Bitte stellen Sie die gewünschte Position des Rollladens ein.



Nun können Sie noch weitere Komponenten hinzufügen, die in Ihrer Regel aktiv sein sollen, z.B. hier Lautsprecher der TIBO Serie.



Danach soll auch die Kaffeemaschine eingeschaltet werden. Dazu benötigen Sie z.B. den Aktor ZHS13.

≺ Zurück	DANN (Aktionen)	• 1	
Verzögerung	3 min	:	
Kaffeemachine an + + + Geräte Eas	* <td>:</td> <td></td>	:	
Power Control ZHS13			
AUS/EIN			

Der ZHS13 schaltet sich mit einer Zeitverzögerung von 3 Minuten ein ...

〈 Zurück	DANN (Aktionen)	۲	?
Kaffeemachine an + %	+ 🚺 + 🖵 + 🗃 + 👸 + 🛞 EasyPro Push E-Mail Status yerung timout		:
Power Control ZHS13	Push Benachrichtigung		
AUS/EIN	Gutten Morrnent Kaffee wird V Ändern des Namens für den Aktionstatus Bitte Namen kindern für den Aktionstatus		
~	Kaffeemaschine aus		
Verzögerung	Abbrechen OK 3 min		

... und wird dann über die Verzögerung nach 3 Minuten wieder ausgeschaltet.

〈 Zurück	DANN (Aktionen)	⊙	3
AUS/EIN	<u></u>		
Verzögerung	3 min		:
Kaffeemaschin	+ * + + + + *<		:
Power Control ZHS13			
AUS/EIN			

Um die Regel abzuschließen drücken Sie bitte auf "WEITER" und "ERLEDIGT" und vergeben Sie einen Namen, z.B. hier "Sonntagsregel". Zum aktivieren dieser Regel bitte den Status "Sonnenaufgang" anklicken. Das Feld "Sonnenaufgang" sollte nun blau markiert sein. Die Regel ist nun aktiv.





HERSTELLERINFORMATION

Sehr geehrter Kunde,

sollten Sie technischen Rat benötigen und Ihr Fachhändler Ihnen nicht weiterhelfen können, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Support.

Schwaiger GmbH Würzburger Straße 17 90579 Langenzenn

Hotline: +49 (0) 9101 702-199 www.schwaiger.de homeautomation@schwaiger.de

Geschäftszeiten: Montag bis Donnerstag: 08:00 - 17:00 Uhr Freitag: 08:00 - 14:30 Uhr

Irrtümer, Abweichungen und Änderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten.

BDA_HA101_D_EZT_a

