



☆☆☆  
STANDARD



## Digitales Quad LNB mit Wetterschutzabdeckung

Dieses SCHWAIGER® Quad LNB ist für Multi-feedanlagen geeignet und kann für den Aufbau einer digitaltauglichen Satellitenanlage mit bis zu 4 Teilnehmern verwendet werden. Die F-Anschlüsse sind durch eine

herausziehbare geschützt.

Wetterschutzabdeckung



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

LNb4  
4004005001921



Letzte Aktualisierung: 25.03.2020



**LOW  
NOISE**  
Rauscharm

## HIGHLIGHTS (LNB4)

- Empfangssystem zum Aufbau von 4 Teilnehmer-SAT-Anlagen mit integriertem Multischalter
- Für Multifeedanlagen geeignet
- Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Lieferumfang: 1x Digital Quad LNB

## TECHNISCHE DATEN

|                      |   |
|----------------------|---|
| Qualität             | STANDARD  |
| Empfangssystem       | QUAD (4 TN)   |
| Anschlüsse           | 4x F-Buchse   |
| Eingangsfrequenz     | 10,70 - 11,70 GHz (low)<br>11,70 - 12,75 GHz (high) |
| Ausgangsfrequenz     | 950 - 2.150 MHz                                     |
| Oszillationsfrequenz | 9,75 GHz (low)<br>10,6 GHz (high)                   |
| Steuerfunktion       | 0 kHz (low)<br>22 kHz (high)                        |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Polarisation         | Entkopplung: > 25 dB                                 |
| Spannungsversorgung  | vertikal: 11,5 - 14,0 V<br>horizontal: 16,0 - 19,0 V |
| Stromaufnahme        | < 250 mA   |
| Feedaufnahme         | 40 mm  |
| Farbe                | Anthrazit  |
| Abmessungen (Breite) | 122 mm   |
| Abmessungen (Höhe)   | 76 mm  |
| Abmessungen (Tiefe)  | 45 mm  |
| Verpackungsart       | Karton   |