

SCHEDA PRODOTTO

TubeKIT+ 8 W 30 3000 K

TubeKIT + | Apparecchio di illuminazione LED lineare mobile



AREE APPLICATIVE

- Applicazioni in interni
- Ripostiglio

VANTAGGI PRODOTTO

- Fino al 65 % di risparmio energetico (rispetto alle lampade fluorescenti T8 con CCG)
- Estremamente robusto
- Può essere rotata e girata per un'illuminazione ottimale



DATI TECNICI**Dati elettrici**

| | |
|--------------------------|-------------|
| Potenza nominale | 8,90 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |

Dati fotometrici

| | |
|--|------------|
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Flusso luminoso | 720 lm |
| Colore della luce (descrizione) | Warm White |
| Indice di resa cromatica Ra | >80 |

Dimensioni e peso

| | |
|----------------------|----------|
| Lunghezza | 600,0 mm |
| Larghezza | 35,0 mm |
| Altezza | 86,0 mm |
| Peso prodotto | 352,00 g |

Colori e materiali

| | |
|----------------------------------|---------|
| Materiale del corpo | Plastic |
| Colore del prodotto | White |
| Materiale della copertura | Plastic |

Caratteristiche

| | |
|--------------------|----|
| Dimmerabile | No |
|--------------------|----|

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|----------------------------|------|
| Classe di sicurezza | II |
| Grado di protezione | IP20 |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| 4052899971431 | TubeKIT+ 8 W 30 3000 K | Cartone di spedizione 8 | 690 mm x 245 mm x 270 mm | 45.64 dm ³ | 4210.00 g |

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.